



Title	PC-8001 (8801) の多機能端末化
Author(s)	大坪, 久夫
Citation	大阪大学大型計算機センターニュース. 1986, 63, p. 105-123
Version Type	VoR
URL	<a href="https://hdl.handle.net/11094/65714">https://hdl.handle.net/11094/65714</a>
rights	
Note	

*The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA*

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

# PC-8001(8801)の多機能端末化

大阪大学理学部 大坪 久夫

## 1. はじめに

マイクロ・コンピュータが手軽に使用できる今日では、大型計算機センター・ニュースや各種のマイコン雑誌に紹介されているように、多くの方が自分の使用目的に合ったプログラムを作成し、マイクロ・コンピュータを端末として使用されているのが一般的ではないでしょうか。最近では、16ビットのマイクロ・コンピュータが主流になってきましたが、7あるいは8ビットのJISコードを1200、2400ボーレート程度の通信回線で処理するのであれば、8ビット・マシンで十分対応できます。

私どもの研究室でも、数年前にNECのPC-8001を購入し、全二重の無手順端末として使用してきました。（大阪大学大型計算機センターニュース Vol. 11 № 4 page 51, 1982）当初は、本体のみで端末として使用していましたが、割込処理用に拡張ユニットPC-8011を購入したのを機会にプログラムを全面的に書直しました。端末に向かって作業をしている際に一番面倒なことは、何と言ってもメモをとることでしょう。そこで、極力メモをとらなくても済むように、思い付くままにいろいろな機能を加え、現在ほぼ満足できる端末になっています。「今さら、PC-8001なんか！」とおっしゃらずに、もし部屋の片隅で塵をかぶって眠っているようでしたら、是非、ここで紹介いたしますプログラムを載せていただきたいと思います。4章および5章の「システムの起動」と「各モードの使用法」を御覧の上、早速走らせてみて下さい。「お主、なかなかやるな！」と思われるでしょう。

なお、私達が扱うデータは7、8ビットのASCIIあるいはJISコードであること、ディスクのデータ・ファイルはN-BASIC形式のファイルであることをお断りしておきます。漢字はサポートしていません。漢字の処理は16ビットのシステムに任せるのがオーソドックスでしょう。また、「BASIC」というと、馬鹿にされる方がいらっしゃるかもしれません、「遅い」のは、インタープリタを使用するからであって、ファイル形式のためではありません。事実、CP/M 86（16ビットのシステム）より高速にアクセスできます。なお、このプログラムは修正することなしにPC-8001mkII、PC-8801シリーズでも動作します。また、マイコン間の通信も可能です。

## 2. 機器構成とターミナルとしての機能

ハード・ウェアとしては、PC-8001(32Kラム)およびPC-8011を本体とし、グリーン・モニタ、2Dタイプのミニ・フロッピーディスク(2ドライブ)、セントロニクス・タイプのプリンターを用います。PC-8011は単にRS-232Cの割り込み処理を行う為です。(PC-8001のみでは割り込み処理ができません。) PC-8001mkII、PC-8801シリーズの場合は、内蔵のSIOで割り込み処理できますので、拡張ユニットは必要ありません。プリンターとしては高速用のものが望ましいのですが、最近は大容量のバッファが安く手に入るので、これを利用すれば非常に大量の出力をしないかぎり、問題はありません。

ターミナルとしての機能を大別しますと、以下のような5つのモードになります。

### (i) スクリーン・エディット

スクリーン上づ種々のデータの作成および受信したデータの修正を行い、1行単位でホストに送る。このような作業のために一時的に画面上のデータを表示したり、ホストとの会話やスクリーン上のデータをディスク上に記録する。頻繁に用いるコマンドをファンクション・キーに登録する。その他、各種のパラメータの変更を行う。

また、PC-8011の汎用パラレルI/Oポートを利用して、オン・ラインでXY-プロッターを使用することができます。

### (ii) ディスク・データのロック転送

ソース・プログラムや、データを一括してホストに送る。

### (iii) 受信データのディスク一括書き込み

ホストから送られるデータを一括して、ディスクに書き込む。

### (iv) ファンクション・キーの設定

ファンクション・キーにデータの登録、変更を行う。

### (v) N-BASIC

本来のDISK-BASICが利用できる。

なお、ホストからのエコー・バックはないことを前提にしています。ACOSでは問題ありませんが、その他のホストにおいてエコーがある場合は予めホストに禁止コマンドを送っておく必要があります。

## 3. システム・ディスクの作成

プログラムはシステムの初期値設定ルーチンと主ルーチンから構成されています。初期値設定ルーチンは、通信制御に必要なパラメータ、ファンクション・キー等の設定を行い、主ルーチンに制御をわたし、メモリ上から消えます。主ルーチンでは、まず、RS-232C、2Kバイトのバッフ

ア、プリンターをリセットします。データのフロー制御は DC1/DC3 のコードによって行います。つぎに、エディタ、ディスク・データ転送、ブロック・データのディスクへの書き込み、およびファンクション・キーへのデータ登録を行うサブ・プログラムの制御に移ります。

エディタ・ルーチンの下には、カーソル、タブ、キー入力、大文字変換、プリンター、スクロール、ハードコピー、ディスク、およびその他の画面制御のための種々の小さなルーチンがありますが、詳細は省略します。ディスクのリード／ライトのルーチンの下にはファイルのオープン／クローズのルーチンとファイルのディレクトリ表示のルーチンがあります。ファイルのオープン数はリードおよびライトに対して各々1個ずつです。 ファンクション・キーのデータをディスクに保存させることができます。

16進数によるプログラムのダンプ・リストをリスト－1に示しました。端末のコールド・スタートをさせるために、N-BASICのシステム・ディスクのサーフェス1、トラック0、1、2にリスト－1のデータを書き込み、またIPLをリスト－2に示すように書き直します。

まず、N-BASICシステム・ディスクによりシステムを立ち上げ、モニタ・モードからリスト－1、2を入力します。（旧PC-8801の場合は、90AF、および9118番地をC0hに変更する）更に、これらをセーブするために、リスト－3を入力し、BA00h番地からこのプログラムを走らせますと（GBA00 [CR]）、システム・ディスクは完全にTSS用に書き換えられます。なお、アセンブル・リストは70余頁もあるので省略しました。アルゴリズムに興味のある方は、ソース・リストをさしあげます。

#### 4. システムの起動

ドライブ1にシステム・ディスクをセットして、コールド・スタートを行います。（PC-8001以外では、ディップ・スイッチをN-BASICモードにセットして立ち上げて下さい）システムが立ち上がると、

Set new parameters for communication? (yes/no)

が表示されます。ターミナルの種々のパラメーターを設定、変更する場合には、[y]を入力して下さい。（[n]が選択されると、エディット・モードに直接移ります。）

[y]が選択されると、次のようにディフォルト・パラメータが表示されます。

CLOCK	:	(1) <u>X 16</u>	(2) X 64
DATA	:	(1) <u>7 bits</u>	(2) 8 bits
PARITY	:	(1) ODD	(2) EVEN
STOP	:	(1) <u>1 bit</u>	(2) 1.5 bits
ASC/JIS	:	(1) <u>ASCII</u>	(2) JIS
Xon/off	:	(1) off	(2) <u>on</u>
Send by CR	:	(1) <u>CR</u>	(2) CR + LF
Display by CR	:	(1) <u>CR</u>	(2) CR + LF
Rec. DC1/DC3	:	(1) <u>no</u>	(2) yes
Send 07h-code	:	(1) <u>no</u>	(2) yes

(下線はシステム・ディスクに既に書き込まれているディフォルトのパラメータで、画面上でプリントします) [SPACE] キーにより、プリンキング・カーソルを移動させ、パラメータの変更を行います。改行キー [CR] で次の行のパラメータの設定に移ります。ボーリートはクロックとシステムのディップ・スイッチで決まります。詳しくは、各マイコンの説明書を参照して下さい。最後の 2 行のパラメータはマイコン間の通信用で、一種のハンドシェイクのために用意したもので。[Rec. DC1/DC3] は相手から DC1/DC3 を受信したとき、データの送信をコントロールするスイッチであり、[Send 07h - code] は、1 行のデータを受信すると、ベル・コードを送り、相手に次の 1 行分のデータの送信許可を知らせるスイッチです。単にホストの端末として使用する場合は、[(1) no] とします。[STOP] を押すと、上記のパラメータを確定し、ホストから送られてくる入力促進コード、プロンプト、を設定するモードに移ります。プロンプトはホストによって異なりますし、また一種類ではなくホストの TSS のレベルによって異なったコードを使用していますから、最も頻繁に使用するものを選びます。また、ホストと会話を始めてからでも設定できますので、深刻に考える必要はありません。[STOP] を押すと、上で変更したパラメータをディスクにセーブするか否かの質問をしてきます。セーブしておく場合にはシステム・ディスクの入っているドライブ番号を入力してください。セーブする必要がなければ、[CR] を押します。以上の作業が終わると、次のメッセージが表示されます。

Do you register PASSWORDs ? (Yes/No)

[y] を選択することにより、ホストと接続するときに送信するパス・ワード 1、2 を設定変更が

できます。

```
PASSWORD1 : [$$$CON, TSS (CR)]  
PASSWORD2 : [6096000000$PASSWORD (CR)]
```

03h以外のコントロール・コードも登録できますので、パス・ワードの末尾に復帰コードが必要であれば、[CR]を押して登録しておきます。編集にはカーソル、[DEL/INS]キーを使います。パス・ワードの設定が終わって[STOP]を押すと、ディスクにセーブするか否かを尋ねて来ますので、その必要があるときにはシステム・ディスクの入っているドライブ番号を入力します。それ以外は、[CR]を押します。次にファンクション・キーの設定に移ります。

```
Do you register data on Fun-Key? (Yes/No)
```

エディット・モードで使用するファンクション・キーの内容を変更したいときには[y]を押して下さい。（必要がなければ[CR]を押します。直ちに、エディット・モードに入ります）ファンクション・キー1、2、3、6、7、8、9の内容を表示します。カーソル、[DEL/INS]等のキーを用いてデータを編集します。コントロール・コードも設定できます。すべての設定が終りましたら、[STOP]を押します。ディスクにこのデータをセーブする場合にはシステム・ディスクの入っているドライブ番号を入力します。[CR]を入力しますとファンクション・キーの内容のみを変更します。

以上で、各種のパラメータの初期値設定は終了し、自動的にエディット・モードに入り、画面がエディット・モード用に初期化されます。ログ・オンのコマンドを入力するか、初期値設定でパス・ワードにそのコマンドを設定していれば、パス・ワード1、あるいは2を[ESC]キーに続いて、  
[ ]、あるいは[ ]と入力して送信を始めます。ホストからセッション・オープンのメッセージが表示されれば、ホストとの交信が開始されます。

さあ、会話を始めましょう!!

このように自分用にパラメータをセットしたシステム・ディスクを一枚作っておくと、円滑に計算機との会話が行え、明るい研究生活が送れるようになります！？。

エディット・モードでの豊富なコマンドについては、後の詳しい説明を参照していただくことにして、エディット・モードでのキー[@] (40h)について説明しておきます。このキーを入力しますと、エディットモードからぬけて、モードを選択するモード・セレクトの状態に移ります。

([@]を使用したくない場合は、別のキーに定義できます。) このプログラムは、5個の独立な

モードを持っています。モード・セレクトの状態ではファンクション・キー1から5のウインドーにモード名が表示されますので、対応するファンクション・キーを押すことによって次のモードに移ります。

また、BASICモードに追加されたターミナル用のコマンドLISTEN、TALK、IRESETについて説明をしておきます。一度、TSSのセッションを終了した後で、再びセッションを開くときには、LISTENとキー入力します。また、会話の途中でBASICのコマンド待ちに戻った場合には、TALKと入力しますと、エディット・モードに戻ります。更に、ディスクにデータを書き込む際にエラーが発生しますと、BASICのコマンド待ちに戻りますが、この場合にはIRESETとします。ライト用のファイルをクローズして、エディット・モードに戻ります。

## 5. 各モードの使用法

次に各モードの詳細な説明をします。

### i) スクリーン・エディット

システムのコールド・スタートを行うと、必ずこのモードに入ります。ホストとの接続はこのモードで行います。パスワード1はキー、〔ESC〕、〔〕、パスワード2は〔ESC〕、〔〕を順に押すことにより送信されます。表示はされません。ホストとの接続が終了すると、ホストとの会話に入ります。キー入力された文字は画面上に表示されるだけで、ホストには送られていません。改行キーを押すことによりカーソルが示している一行のデータをホストに送ります。従って、ホストに送りだすまえにデータを画面上で訂正や確認ができます。データの送りかたには、2種類の異なったタイプ、EDIT、SPAがあります。EDITにおいては、画面上の受信データ（この領域をProtected Areaと呼ぶ事にします）は、ホストに送られません。このタイプが最も一般的な使い方でしょう。しかし、ソース・プログラムのリストのような場合は、修正して再びホストに送りたいものです。これを可能にするのがSPA（Send Protected Area）です。今、どのタイプにエディタがいるかは、画面左上のEDITあるいはSPAという表示により知ることができます。また、二つのタイプの切り替えは、〔GRAPH〕+〔2〕のキー入力によって行います。（〔GRAPH〕キーの場合は、テン・キーを使用します）また、ホストから送られてきたプロンプトは画面左上に表示されます。

#### ★ 画面上のデータの編集：カーソル、〔INS/DEL〕により、文字の挿入、削除を行います。

タブの制御は〔GRAPH〕+〔O/1/.〕により、リセット、セット、左、右の移動を行います。（PC-8001mkII等では〔TAB〕および〔SHIFT〕+〔TAB〕で右、左に移動）タブのセット数の制限はありません。また、〔GRAPH〕+〔Z/X/C/V〕により、行の消

去、削除、空白行の挿入が可能です。〔GRAPH〕+〔3〕は、アルファベット文字の大文字変換のオン・オフのトグル・スイッチです。

- ★ ディスク・データの表示：〔ESC〕、〔O〕、〔R〕と入力することにより、リード用のファイルをオープンし、画面上段にそのファイル名を表示します。〔GRAPH〕+〔R〕により、ディスクより1行分のデータを取り出し、画面上に表示します。（ホストには送りません）更に、表示を続行する場合はスペース・キーを押して下さい。表示を中断する場合は、〔CR〕を押します。ファイルはオープンされたままになっていますので、更に〔GRAPH〕+〔R〕で画面上に残りのデータを表示することもできます。このようにして、画面上にディスクのデータを表示し、適当に編集してホストに1行ずつ送ることができます。このファイルをクローズするには、〔ESC〕、〔C〕、〔R〕とキー入力します。表示されていたファイル名が消えます。また、〔ESC〕、〔R〕と入力しますと、ホストに連続的にデータを送ります。最後までファイルのデータを送信すると、自動的にクローズされます。送信の中止は、〔STOP〕を押します。
- ★ ディスクへの書き込み：〔ESC〕、〔O〕、〔W〕とキー入力しますと、ライト用のファイルがオープンできます。また、画面上段にファイル名が表示されます。この後、ホストとの会話の書き込みは、〔GRAPH〕+〔W〕を入力した時点から始まります。この際、画面上段のファイル名の左側にダイヤmondのマークが現れ、ディスクへ記録中であることを示します。記録を中断するときは、〔GRAPH〕+〔W〕を押します。先ほどのダイヤmondのマークが消えます。また、この動作とは独立に画面上のデータをディスクにセーブするためには、記録したい最初の行にカーソルを移動して〔GRAPH〕+〔S〕を押し、最後の行にカーソルを移動して〔GRAPH〕+〔S〕を押します。もし、最初の行を指定したあとで、書き込みを中止したいときには、〔GRAPH〕+〔Q〕を押します。
- ★ 画面データの一時保存：一時的にデータを保存したいことがあります。このために、1行セーブと1画面セーブができます。〔ESC〕、〔1〕、あるいは、〔ESC〕、〔3〕により、カーソルが示している行のデータをバッファ・メモリ1、あるいは、2にセーブします。〔ESC〕、〔2〕あるいは〔ESC〕、〔4〕により、カーソルの位置にメモリ1、あるいは、2の内容を表示します。〔ESC〕、〔5〕により、1画面22行のデータをメモリ3にセーブします。メモリ3の内容を画面へロードするためには、〔ESC〕、〔6〕と操作します。画面上のデータとメモリ3のデータとの入れ換えは〔ESC〕、〔7〕で行います。同様にして、〔ESC〕、〔9〕／〔ESC〕、〔0〕／〔ESC〕、〔8〕によって、メモリ4と画面上のデータとの行き来可能です。

ただし、メモリ4はファイルのオープンの際に、画面のデータを一時待避するために用意されたものです。従って、ファイルのオープンの際には、セーブされていたデータは破壊されますので注意して使用してください。

- ★ ヘルプ・メニュー：[ESC]、[^]を入力しますと、ヘルプ・メニューを表示します。  
[SPACE]キーにより、次のページのメニューに移ります。[CR]により元の画面に戻ります。
- ★ XYプロッタ：ホストから各行の先頭にESCコードが送られてきますと、以後、改行コードを受信するまでのデータはXYプロッタ用のデータとして、PC-8011の汎用パラレル・IOポートに出力されます。但し、デフォルトとしては出力をオフにしていますので、出力したい場合には、予め、[ESC]、[X]をキー入力しておきます。同様に、出力を禁止する場合もこのキーを用います。（XYプロッタ本体がオフ・ラインの場合には、ESCコードを受信すると端末はロックしてしまいます）
- ★ プロンプトの変更：[ESC]、[P]のキー入力をを行い、プロンプト記号を表す1文字を入力します。画面左上に表示されます。コントロール・コードも入力できます。（ただし、03hを除く）[STOP]により確定します。

以下に、制御キーとコマンドをまとめておきます。上で説明していないコマンドもありますが、お判りいただけることと思います。

[CR]	：カーソルの示す行のデータをホストに送る。
[→, ←, ↑, ↓]	：カーソルの移動。
[INS/DEL]	：カーソルの示す位置に文字の挿入・削除。
[STOP]	：ホストにブレイク信号を送る。
[CLA]	：画面の消去。
[@]	：エディット・モード終了。
F. key 4	：画面スクロールの中止・続行。
F. key 5	：プリンター・スイッチのON/OFF
F. key 10	：画面のハードコピー
[GRAPH] + [Z]	：カーソルより後の文字列を消去。

[GRAPH] + [X]	: カーソルの位置から右下までの全ての文字列を消去。
[GRAPH] + [C]	: カーソルの位置にブランク・行を挿入。
[GRAPH] + [V]	: カーソルの示す行を削除。
[GRAPH] + [0]	: カーソルの位置にセットされているタブをリセット。
[GRAPH] + [1]	: カーソルの位置にタブをセット。
[GRAPH] + [, ]	: カーソルより左にセットされているタブに移動。
[GRAPH] + [ . ]	: カーソルより右にセットされているタブに移動。
[GRAPH] + [2]	: EDIT / SPA の切り替え。
[GRAPH] + [3]	: CAP・LOCK の ON / OFF。
[GRAPH] + [＊]	: SPA においてホストに送る最初の文字の位置のセット ( カーソルで位置を指定しておく )
[GRAPH] + [R]	: ディスクのデータを一行表示。連続して表示する場合は スペース・キーを押す。他のキーで読み出しか中断。 リード用のファイルが既にオープンされていること。
[GRAPH] + [S]	: 画面上のデータをディスクにコピーする際に、始めの行 をカソールで指定して、このキーを押す。同様にして、 終わりの行を指定するとコピーが行われる。書き込み用 のファイルが既にオープンされていること。
[GRAPH] + [Q]	: 上の操作で終わりの行を指定するまえであれば、このキ ー入力によりコピーはキャンセルされる。
[GRAPH] + [W]	: ホストとの会話をディスクに記録／中断を行う。記録可 能な場合には、画面上段のファイル名の横にダイヤモン ドマークがあらわれる。ただし、ライト用のファイルが オープンされていること。

上のコマンドでは、0 1 2 3, . \* はテン・キーを使用してください。

[ESC], [O], [R/W]	: リードあるいはライト用のファイルをオープンする。 ファイル名として、FILES / FILES 2 と入力すると、 ディレクトリを表示する。同時に、フリー・クラスタ数 も表示する。詳しくは、次のブロック・データのリード /
-------------------	--

ライトの項を参照のこと。

- [ESC], [C], [R/W] : リードあるいはライト用のファイルをクローズする。
- [ESC], [1] : カーソルで指定した行をメモリ 1 にセイブ。
- [ESC], [2] : メモリ 1 の内容をカーソルの位置に表示。
- [ESC], [3] : カーソルで指定した行をメモリ 2 にセイブ。
- [ESC], [4] : メモリ 2 の内容をカーソルの位置に表示。
- [ESC], [5] : 画面データをメモリ 3 にセイブ。
- [ESC], [6] : メモリ 3 の内容を画面に表示。
- [ESC], [7] : 画面データとメモリ 3 の内容と入れ換え。
- [ESC], [8] : 画面データとメモリ 4 の内容と入れ換え。
- [ESC], [9] : 画面データをメモリ 4 にセイブ。
- [ESC], [0] : メモリ 4 の内容を画面に表示。
- [ESC], '[' : パス・ワード 1 をホストに送る。 (表示なし)
- [ESC], ']' : パス・ワード 2 をホストに送る。 (表示なし)
- パス・ワードはディスクに書き込まれていること。
- [ESC], [\_] : ディスクのデータをホストに転送する際に、ホストからのデータがないことを確認するためのタイム・フィル定数の変更。 16 進 2 衔で入力。 エラーはビープ音で再入力を要求。 デフォルトは 02H である。
- [ESC], [P] : プロンプトの変更。 ASCII コード 1 文字をキー入力。 画面左上に表示。
- [ESC], [X] : PC-8011 の汎用ポートへのデータ出力オン／オフ。
- [ESC], [L] : プリンター用紙 1 行改行。
- [ESC], [H] : プリンター用紙改ページ。
- [ESC], [CTRL] : 制御コード [CTRL] + [ ] (01H - 1FH, ただし、 + [ ] ODH を除く) をホストに送る。
- [ESC], [ESC], [ ] : ホストに ESC(1BH) と [ ] (任意の文字) を送る。
- [ESC], [R] : READ 用にファイルがオープンされていると、ディスクのデータをホストに送り、終わると FILES は CLOSE される。 [STOP] で中断する。
- [ESC], [W] : [GRAP] + W と同じ。
- [ESC], [^] : HELP MENU が表示される。 [SPACE] で次のペ

	ージに移り、〔CR〕で元に戻る。
〔ESC〕, [T]	: TAB コード(09H)を SPACE コードに変換する場合 は、〔S〕を入力する。(変換しない場合は任意のコード)
〔ESC〕, [U]	: ディスクのデータ送信で相手の許可を受け取って、次の 1行のデータを送信。(YES:[1]/NO:[0]を入力)
〔ESC〕, [?]	: モード・セレクト用のキー〔@〕の変更。〔STOP〕で確 定
〔ESC〕, [¥]	: ディスクのデータの送信において、ホストからの入力要 求コードのセット。ASCII コード1文字入力。 (ディフォルトは07H)

以上のコマンド群から、このエディターがどの程度の能力を持っているかは、御想像いただける事と思います。極端に言えば、高速のプリンターがなくても、ディスクをメモ帳代わりに自由に使えることになります。

## ii) ディスク・データのブロック送信

このモードに入りますと、画面がクリアされて、ファイル名を要求してきます。BASIC の場合と同様に、FILENAMEあるいは2:FILENAMEのようにファイル名を入力します。FILESあるいはFILES 2と入力しますと、ディレクトリとフリー・クラスタ数を表示し、再びファイル名を要求します。ファイル名のかわりに、改行キーのみですと、モード・セレクトに戻ります。

ファイル名が入力されると、ディスクのセットを要求してきますから、セットを行い、改行キーを押すとエディット・モードにはいります。(存在しないファイル名を入力しますと、再度ファイル名の入力を要求します)もしホストに行番号を自動的に付けさせるのであれば、AUTOX のようなコマンドをホストにおくり、番号が送り返されたことを確認してキー〔@〕を押します。このキーにより、エディット・モードからぬけてディスクのデータを送信します。送信が終わると、自動的にファイルはクローズされてモード・セレクトに戻ります。送信の途中で、中止したい場合は、〔STOP〕を押して下さい。ホストに、0Dh、0Ah のコードを送り、ファイルをクローズしてモード・セレクトに戻ります。

ここで、自動的にデータを送るときのタイミングについて大事な注意をしておきます。無手順の通信では、ホストが端末からのデータ待ちになっていることを、端末がどのようにして認識するかという問題です。これはホストのTSSに完全に依存します。ホストから入力要求のコードを送ってくる場合、あるいは、一方的に端末からデータを送ってもホストが受け取ってくれる場合は問題はありません。前者の場合には、エディット・モードで、〔ESC〕、〔¥〕により、ホストが送って

くる入力要求コードを登録しておきます。ベル・コードの場合はその必要はありません。また、後者の場合（このようなお人好のホストはないでしょうが）は、〔ESC〕、〔U〕、〔O〕としておきます。（これは、本来、マイコン間のデータ転送用に用意したものです）

問題は、入力要求の信号を送ってこない場合です。例えば、ACOSを取り上げると、コマンド待ちに入る場合は、プロンプトを送って来ますので問題はありませんが、データ・ファイル作成のためにホストに行番号を発生させますと、番号のみを送りつけ、入力要求コードは送らずに沈黙します。また、間違って、ホストがデータを送っているときに、端末からデータを送り出しますと、ホストは怒って、データを受け取らないのです。従って、ホストが沈黙状態に入ったかどうかを確認するために端末はしばらく送信を我慢し、ホストの様子を窺わなければなりません。

これが無手順のスレーブ（端末）の悲しいところです。この待ち時間の調整をするパラメータは、エディタ・モードにおいて〔ESC〕、〔\_〕のキー入力の後、16進2桁の数値入力により決定します。デフォルト値は02hになっていますが、ホストのレスポンスによって大きくして下さい。

（300 ボーでは06h以上にする）

#### [マトメ]

- (1) file name : [ ] 内に、ファイル名を NAME あるいは 2:NAME と入力します。
- (2) set disk : 入力したファイル名に対応する ドライブにデータ・ディスクをセットして〔CR〕を押します。データをホストに転送し、終了すると、モード・セレクトに戻る。途中で転送を中止するときには、〔STOP〕を押します。
- (3) directory : ディスクのファイル名を表示したいときは、(1)でファイル名のかわりに、files あるいは files 2と入力します。（注意：〔CR〕のみ入力すると、モード・セレクトに戻る）

#### iii) ブロック・データのディスクへのセイブ

操作は、ii)と全く同じです。ディスクをセットすると、エディット・モードに入りますので、ディスクにデータを書き込む前に、種々の会話をすることができます。例として、リストをディスクに書き込むことにします。リスト・コマンドを入力し、改行キーのかわりにキー〔@〕をおします。この操作により、エディット・モードからぬけて、最後に入力された行（リスト・コマンド）と改行コードを送り、以後受信する全てのデータをディスクに書き込みます。プロンプトを受け取ると、書き込みを終了し、ファイルをクローズしてモード・セレクトに戻ります。また、受信を途中で止めるときには、〔STOP〕をおします。ホストにブレイク信号を送り、ファイルをクローズして、モード・セレクトに戻ります。ここで、一つ注意をしておきます。ディスク・エラー（プロテクト

されていた、あるいはディスクが一杯であった等)が発生すると、BASICのコマンド待ちに戻ります。この場合は、IRESETとキー入力しますと、ファイルをクローズして、エディット・モードに戻ることができます。

#### [マトメ]

- (1) file name : [ ] 内に、ファイル名を入力します。
- (2) set disk : データ・ディスクをセットして [CR] を押すと、エディットの状態に入ります。(スクリーン・エディットを参照) ディスクに書き込むためにリスト等のコマンドを入力したときは、[CR] の代わりに[@]を押します。  
途中で書き込みを中止するときには、[STOP] を押すとモード・セレクトに戻ります。
- (3) directory : files あるいは files 2で表示します。

#### IV) ファンクション・キーへのデータ登録

ファンクション・キー1-3、5-9が利用できます。制御コードも登録できます。画面上で、  
00hと20hは区別がつきませんので、スペース・キーと[INS/DEL]キーで調整して下さい。  
登録の終了は[STOP]を用います。次に、このデータを保存しておくときには、システム・ディスクをセットして、そのドライブ番号を入力して下さい。プロテクト・シールは必ず外してあることを確認してください。一時的にファンクション・キーのデータを変更するのであれば、[CR]キーをおします。

#### V) BASICモード

通常のBASICのコマンド待ちに戻ります。ここで、一つ重要な注意をしておかなければなりません。ヘルプ・メニューが8A00h番地、また、主プログラムが9000h番地からロードされているために、一般にBASICのプログラムをロードしますと、端末のプログラムが破壊されることがあります。ただし、ヘルプ・メニューを必要としない場合には、8FFFh番地までのメモリ領域をBASICで使用することができます。もし、不幸にして端末のプログラムを壊した場合には、もう一度システムを起動してください。ホストとの交信は一般的には保たれているはずです。

BASICから再び、TSSのモードに入るためには、LISTENあるいはTALKと入力してください。コマンドLISTENは端末の初期化を行い、エディット・モードに移ります。

ホストとの接続を保ったまま、一時的にBASICモードに戻っていたのであれば、コマンドTALKを使用します。エディット・モードに戻ります。なお、ディスクのエラーが発生してBASICに戻った場合は、IRESETと入力することによりファイルをクローズしてエディット・モードに戻ります。

### [マトメ]

- (1) LISTEN : 端末の初期化を行ってエディットに入ります。
- (2) TALK : 端末の初期化を行わずにエディットに入ります。
- (3) IRESET : ディスクの書き込みエラーが起こった場合に用います。  
ディスクをクローズしてエディットにはいります。

## 6. 最後に

ここで紹介いたしましたシステムは単にターミナルとしての使用の他に、オフ・ラインでは、エディット・モードにおいて簡単なディスクのデータ編集ができる事を追記しておきます。

このように、PC-8001がどんなに素晴らしいインテリジェント・ターミナルに変身するかをあらためて認識して頂ける事と思います。なお、このターミナルはNECのACOS-1000をホストとして現在活躍しています。また、このプログラムのフロッピーディスクの貸出サービスを必要とされる方は、大型計算機センター共同利用掛へお申し出ください。

### [追加]

このシステムは簡単な変更で1Dのドライブ、また、RS232-Cのプリンターを使用する事ができます。

★ RS-232Cプリンター : 9166h番地の内容を01hに変更してください。

なお、PC-8011の第2シリアル・ポートを使用し、回線速度はホストとの会話速度に合わせてあります。

★ 1D-ドライブの使用 : 以下のように、メモリの内容を変更し、IPLはリスト-4のように変更します。プログラムは、トラック3、4、5に書き込みます。セーブするには、リスト-5のプログラムをランさせて下さい。

[9E9D, 9E9E]: 5C, D0 → D0, D1	[A192, A193]: 00, A0 → 00, 46
[9EEA, 9EEB]: A8, CE → 76, D0	[A21C, A21D]: 5C, D0 → D0, D1
[9EFF, 9F00]: 03, CE → 2B, D0	[A22A, A22B]: 3E, A0 → 3E, 46
[A037, A038]: 53, CF → C7, D0	[A26C, A26D]: FE, A0 → FE, 46
[A074, A075]: 5F, D8 → C7, D8	[A295, A296]: 5C, D0 → D0, D1
[A07A, A07B]: DC, E9 → E2, E9	[A2AF, A2B0]: 5C, D0 → D0, D1
[A08A, A08B]: E7, DB → 3A, DC	[A2B8, A2B9]: 5C, D0 → D0, D1
[A0BC, A0BD]: F6, D8 → 49, D9	[A94C, A94D]: 06, 03 → 06, 04
[A17F, A180]: 06, 25 → 06, 12	[B2AF, B2B0]: 06, 01 → 06, 03

LIST 1. TSS Terminal Program

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9000: C3 5C A7 C3 A4 A7 C3 A7 A7 ED 73 SE AF 31 5C AF :8E
9010: F5 E5 DS C5 CD SA 90 SA 57 91 CD C1 5F FE 59 CC :6D
9020: B5 A7 CD EA A5 AF 32 57 91 32 68 EA CD C5 07 CD :6F
9030: E4 90 CD C3 93 C3 21 A6 CD C3 93 18 F8 CD 4A 9D :08
9040: 18 F3 CD 4B 9F 18 EE CD B9 A7 18 E9 CD EA A5 :13
9050: D1 E1 F1 ED 7B 5E AF C3 81 3C AF 32 50 91 32 51 :DD
9060: 91 32 52 91 32 53 91 32 4F 9A 3A 4E 91 A7 20 05 :BC
9070: 3E C9 32 77 96 3E C9 32 B3 96 3E 11 32 4F 91 3B :67
9080: FF 32 94 91 32 55 91 AF 32 56 91 21 74 98 06 51 :7D
9090: 77 10 FC 01 06 AA 11 7C 01 00 A0 00 ED BO 3E :6A
90A0: OC CD D1 94 AF CD C9 07 CD 57 95 3A 3F 23 PE :20 :4D
90B0: CC B4 90 C9 AF 32 42 A2 92 32 3B 92 3E 20 32 98 92 :AE
90C0: 32 2C 95 32 4D 95 3E 21 32 EE 90 32 P2 90 32 F7 :F3
90D0: 90 32 FB 90 32 98 92 32 25 95 32 46 95 32 20 9D :91
90E0: 32 3D 9D C9 3E FF 32 55 EA D3 E4 3E 0E CD C1 3E :4D
90F0: 40 D3 C1 3A 5A 91 D3 C1 3E 37 D3 C1 3A 5A 91 E6 :A1
```

Sum : BB 80 0B 24 53 91 18 94 C4 E5 AC 4B A5 02 85 33 :C9

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9100: OC PE OC 28 0A 3A 5B 91 A7 28 06 3E 04 18 02 3E :DD
9110: 88 32 65 91 3A 8F 23 PE 19 20 10 3A 66 EA FE 0F :69
9120: F6 20 32 66 EA D3 30 3E 04 D3 E6 CD 1C 92 3A 66 :B1
9130: 91 A7 C8 3E 0E D3 C3 3E 40 D3 C3 5A 91 D3 C3 :B1
9140: 3E 37 D3 C3 AF 21 6C 91 77 23 77 23 77 C9 00 11 :5D
9150: 00 00 00 00 FF FF 00 00 04 7A 01 00 00 00 :7E
9160: 00 2A 00 07 53 00 00 01 10 10 05 00 C3 60 0D F5 :CF
9170: CD C3 E6 01 28 FA F1 D2 C2 C9 AF 06 0C AC CD AF :3F
9180: 28 FB 38 F9 05 20 F6 FE 30 20 04 CD F2 91 C9 FE :D6
9190: 35 20 25 3A 56 91 A7 28 08 AF 32 56 91 3E 46 32 :F3
91A0: CE EA 18 OC 3E 01 32 56 91 3E 4E 32 C6 EA 3E 20 :F8
91B0: 32 C7 CE AF CD C9 07 C9 FE 34 CO 3A 4F 91 FE 11 :13
91C0: 20 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :19
91D0: 46 32 B6 EA 18 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :91
91E0: CD E3 94 3E 3E 32 B6 EA 3E 20 32 B7 EA AF CD C9 :18
91F0: 07 C9 01 50 03 26 01 68 CD E4 96 7E FE 00 20 02 :98
```

Sum : C3 D9 CE 8E 34 70 5B 45 3C 65 BF 3C 85 29 C9 86 :D5

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9200: 3E 20 CD 6C 91 23 0D 20 F2 3E 0D CD 6C 91 3B OA :C7
9210: CD 6C 91 0E 50 04 78 FE 19 20 DA C9 FE E5 AF :32 :39
9220: 5B 91 32 42 92 32 42 92 32 42 92 21 00 :29
9230: C5 22 45 92 22 47 92 21 8F 92 22 08 80 E1 F1 C9 :40
9240: 00 00 00 00 00 00 C5 00 C5 53 50 41 20 20 45 44 :37
9250: 49 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 54 41 :D5
9260: 44 3A 20 5B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 :79
9270: 20 20 5D 20 20 24 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 5B :7D
9280: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D F5 :12
9290: E5 D5 C5 53 55 EA D6 CD E6 02 C5 52 92 DB CO :BB
92A0: 47 3E 04 D3 E4 32 55 EA 32 56 EA FB 11 65 91 1A :3F
92B0: E6 80 C2 P2 92 78 EA DS 92 FE OF C2 DC 92 1A E6 :08
92C0: 47 C3 F2 92 FE 0E EA DS 92 FE OF C2 DC 92 1A E6 :08
92D0: BF 12 C3 52 93 1A FE 40 12 C3 52 93 FE 11 20 07 :B9
92E0: A7 32 5E 91 C3 52 93 FE 13 C2 F2 92 32 52 91 C3 :AB
92F0: 52 93 2A 43 92 3E 7F BC 20 0D 3E FF BD 20 08 3E :EA
```

Sum : OC 3A 5A C0 C6 6C B6 05 EC CB A3 8A 2D D4 E5 72 :86

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9300: 46 32 40 92 C3 52 93 23 22 43 92 E5 78 2A 45 92 :6A
9310: 77 11 FF CC E5 E5 D2 E1 28 03 23 18 03 21 00 C5 :A7
9320: 22 45 92 E1 78 FD 00 20 0B 3A 60 91 A7 28 05 06 :8D
9330: 00 C3 F2 92 3A 5C 91 A7 28 18 7C FE 05 38 13 JA :63
9340: 42 92 A7 20 0D 00 00 00 00 03 E1 33 32 42 92 CD :CC
9350: E8 F4 D1 F3 D4 32 55 EA C1 D1 E1 F1 FE C9 CD 6B :F0
9360: 93 A7 C8 FE F7 22 02 AF C9 A7 C9 E5 D5 C3 F1 :AA
9370: 32 56 EA 2A 43 92 7C B5 20 03 FB 18 41 28 44 22 :AA
9380: 43 92 FB AF 32 42 92 2A 47 92 11 FF CC 7E F5 E5 :BA
9390: ED 52 E1 38 05 21 00 C5 18 01 23 22 47 92 3A 5C :10
93A0: 91 A7 28 19 3A 42 92 A7 28 13 78 FE 03 30 DE 00 :20
93B0: 00 00 00 00 03 E1 CD E3 94 AF 32 42 92 F1 A7 C1 :A1
93C0: D1 E1 C9 CD 57 95 EA 21 AF AA CD 84 08 2A 63 EA :2D
93D0: CD FD 96 CD 07 FS DA C5 94 28 08 03 E1 32 67 1F :F1
93E0: 91 3A 69 91 32 68 91 F1 F5 18 2B 3A 67 91 FE 01 :4A
93F0: 20 1C 3A 68 91 A7 28 07 3D 32 68 91 C3 K5 94 3E :07
```

Sum : E3 2D 13 7F 82 E4 A4 85 E8 F0 DA 4C 82 58 PE 32 :39

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9400: 02 32 67 91 3A 6A 91 32 68 91 F1 F5 18 08 3A 68 :34
9410: 91 A7 28 18 E2 FE 03 20 06 CD 1C 9D C3 G8 94 :16
9420: FE 20 30 63 FE 09 20 12 DB 08 FE BF 28 06 CD 3A :BF
9430: 98 C3 C5 94 CD 24 9B C3 C5 94 FE 08 20 06 CD C6 :1E
9440: 98 C3 C5 94 FE 02 20 06 CD E4 9B C3 C5 94 FE 1C :6F
9450: FA 5F 94 CD 57 02 2A 63 EA CD FD 96 C5 C5 94 FE :04
9460: OC 20 09 CD D1 94 CD 57 95 C3 C5 94 FE 08 20 05 :6C
9470: CD C1 9C 18 50 FE 0A CA C2 94 FE 1B CC 27 97 2A :87
9480: 63 EA CD PD 96 18 3E FE E0 30 29 PE A0 30 06 FE :0C
9490: 80 30 21 18 0B 28 38 JA 65 91 E6 0C 28 27 F1 F5 :AD
94A0: 18 04 FE 40 28 29 CD 92 96 CD 57 02 2A 63 EA CD :0A
94B0: FD 96 18 11 FE FD 20 05 CD 7A 91 18 08 CD FE 99 :39
94C0: 18 03 CD 96 A6 CD E5 95 F1 CD 52 95 C3 D3 93 F1 :2B
94D0: C9 CD 9F 96 3E 01 21 9E 95 06 18 5E 23 56 23 12 :88
94E0: 10 F9 C9 D5 5F 3A 5D 91 A7 28 0F 3A 5E 91 A7 :37
94F0: 28 09 DB 09 FE FF 28 F4 C3 4E 95 F1 F5 47 11 65 :77
```

Sum : AB 45 96 2E 03 48 3A E7 B8 0B 33 P7 5E B9 1C AD :ED

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9500: 91 1A 4F E6 08 C2 45 95 78 FE 80 3B 22 E6 7F 47 :80
9510: 79 E6 04 CA 4E 95 79 E6 03 FE 03 2B 28 79 F6 03 :35
9520: 12 3B 0E F5 DB C1 E6 01 28 FA F1 D3 C0 18 16 79 :23
9530: E6 04 28 11 79 E6 03 FE 02 28 0A 79 E6 F0 F6 06 :02
9540: 12 3B OP 18 DE D6 C1 E6 01 28 FA 79 D3 C0 F1 D1 :C7
9550: C1 C9 01 07 00 18 03 01 41 00 21 42 92 11 00 F3 :F4
9560: ED B0 C9 3A 55 91 2F 32 55 91 21 42 92 11 49 92 :BA
9570: 06 04 1A 4F 7E 12 71 23 13 10 F7 C5 3A 55 91 A7 :41
9580: 20 05 3A 23 9B 67 C9 E5 7D 07 21 9C 95 85 6F 30 :2C
9590: 01 24 7E 23 66 6F 7E E1 A7 20 01 3C 67 C9 50 F3 :71
95A0: C8 F3 40 F4 B8 F4 30 F5 A8 F5 20 P6 98 F6 10 F7 :08
95B0: 88 F7 00 P8 78 FB F8 F6 98 F9 EO F9 58 F4 DA DO :25
95C0: 48 FB CO FB 38 FC BC F2 28 FD A0 FD 18 FE 90 F6 :44
95D0: E5 F5 21 9C 95 3A 63 E6 07 85 6F 30 01 24 7E 23 :A4
95E0: 66 6F 3A 64 EA 77 F1 E1 C9 3A 50 91 A7 C2 4B 96 :D4
95F0: CD 5B 93 CB F5 E6 ED 28 10 F1 E5 21 61 91 BE E1 :01
```

Sum : 99 CD 22 53 38 E9 56 58 B8 A9 17 2F 2E 51 02 72 :17

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9600: 28 14 CD 9F 96 CD D0 95 C9 F1 FE 09 CA A6 9A 9E FE :39
9610: OD 20 1F C3 9F 96 P5 3A 64 EA FE 01 28 03 F1 18 :F4
9620: E1 3A 53 91 A7 28 03 F1 18 D8 F1 32 53 91 32 53 :3E
9630: 92 C9 FE 0A 20 08 AF 32 53 91 3E 1P 18 C4 FE 1B :A2
9640: C9 32 50 91 3E 50 32 54 92 AF C9 CD 58 93 C8 P5 :6C
9650: E6 EO 28 07 F1 CD 77 96 C3 FA 95 F1 FE 0A CA 3A :0F
9660: 96 FE OD CO CD 77 96 CD 9F 96 AF 32 53 91 32 50 :84
9670: 91 3E 20 32 54 92 C5 F5 DB B0 E6 01 C2 78 96 F1 :F8
9680: D3 B1 F5 3E 01 D3 B3 DB 80 A7 28 FB 3B 00 D3 B3 :57
9690: F1 C9 F5 3A 54 91 A7 28 04 F1 C3 C1 5F F1 C9 CD :FC
96A0: A6 96 CD D0 96 C9 F5 E5 CD 57 02 2A 63 EA CD FD :79
96B0: 96 E1 F1 C9 20 30 11 FE OD C8 FE 18 28 03 FE OA :B5
96C0: CO 3E OA P5 3E 0D DE F1 DF C9 3E OA 18 02 3E OC :6C
96D0: F5 3A 56 91 A7 28 05 F1 FE 1F 20 02 3E 0A CD 6C :A1
96E0: 91 C9 F1 C9 P5 D5 25 2D E5 7D 21 75 06 07 5F 16 :F4
96F0: 00 19 5B 23 56 E1 6C 26 00 19 D1 F1 C9 3E 03 BD :05
```

Sum : BB D0 39 OA 87 01 5A B9 B7 68 S9 C2 1B D3 E9 C6 :41

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9700: 38 01 6F E5 25 2D 81 D3 51 7C D3 50 7D D3 50 :01
9710: FB E1 22 63 EA C9 C5 E5 F5 21 FF 17 01 01 01 ED :D9
9720: 42 20 PC F1 P1 C1 C9 CD 75 0F CD 92 96 FE OD CB :D3
9730: FE 1B CA 69 98 FE 20 DA E3 94 FE 30 D8 06 1A 21 :9A
9740: 58 97 BE 28 04 13 FA 10 C9 3E 1A 90 4F CB 27 81 :79
9750: 48 06 00 21 72 97 09 E9 43 48 4C 4F 50 52 54 55 :E2
9760: 57 58 3F 5C 5B 5D 5E 5F 30 31 32 33 34 35 36 37 :5B
9770: 38 39 C3 P9 97 C3 C6 93 C3 96 C3 96 C3 C1 97 C3 D2 :BE
9780: 99 C3 ZC 98 C3 47 C3 E0 99 C3 50 94 C3 B9 99 :C0
9790: C3 EB 99 C3 D9 99 C3 58 C3 5D 98 C3 CD AD A9 C3 :C3
97A0: 78 99 C3 D3 A5 C3 56 EA FB 11 65 91 1A 3F :24
97B0: 98 C3 C1 A5 C3 D8 A5 C3 05 A6 C3 04 A6 C3 BC A5 :06
97C0: CD 7D 05 CD 92 96 F6 2D C8 FE 52 20 17 3A 51 :F4
97D0: 91 A7 20 OA CD 99 98 D8 3E 01 32 62 91 C9 21 DC :71
97E0: 98 CD ED 52 C9 FE 57 CO 3A 52 91 A7 20 04 CD 33 :6A
97F0: OA C9 21 23 99 CD ED 52 C9 CD 75 0F CD 92 96 FE :5F
```

Sum : A7 5F 03 A1 F0 00 5C 43 AD 4A 25 A9 AC AC 0D 33 :96

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9800: 52 20 15 3A 51 91 A7 28 08 CD 2E 9F AF 32 6B 91 :F1
9810: C3 21 03 99 CD ED 52 C9 F5 57 CO 3A 52 91 A7 28 :5C
9820: 04 CD BB A0 C9 21 57 99 CD ED 52 C9 3A 51 91 A7 :9B
9830: C3 3A 55 91 32 37 90 A7 CC 63 95 3A B3 96 F5 3E :0F
9840: C9 32 3B 96 C3 73 90 CD 75 0F CD 92 96 FE 53 20 :D5
9850: 04 32 64 91 C9 AF 18 F9 21 73 98 18 03 21 93 98 :47
9860: 7E 7A F7 C8 CD E3 94 23 18 F7 CD E3 94 CD 75 0F CD :C5
9870: E3 94 C9 24 24 24 43 4F 4B 2C 54 53 0D 00 00 00 00 :00
9880: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
9890: 00 00 00 41 30 36 28 38 34 34 34 29 31 31 35 31 65 :52
98A0: 78 34 31 31 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :52
98B0: 00 00 00 00 11 BC A6 18 03 11 BC A6 3A 63 EA 6F 26 :CD
98C0: 01 CD E4 96 01 50 00 ED B0 C9 21 6C A6 18 03 21 :6E
98D0: BC A6 06 50 7E CO 57 02 23 10 P9 C9 0D 04 6E 46 69 :17
98E0: 6C 65 20 69 73 20 61 6C 72 65 61 64 79 20 6F 70 :CD
98F0: 65 6E 65 64 20 66 6F 72 20 69 6E 70 75 24 07 0D :81
```

Sum : 1B 61 6D 52 91 43 6F 66 24 86 29 E1 DC 20 06 B5 :4F

```
Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
9900: 0A 07 00 00 0D 0A 49 6E 70 75 74 20 66 69 6C 65 20 :18
9910: 64 6F 65 73 20 68 6F 74 20 65 78 69 73 74 21 0D :97
9920: A0 07 00 0D 0A 46 69 6C 65 20 69 73 20 61 6C 72 :03
9930: 65 61 64 79 20 6F 70 65 6E 65 64 20 66 6F 72 20 :C5
9940: 6F 75 74 70 75 74 21 3C 30 44 48 2C 30 41 48 20 :CB
9950: 30 37 48 2C 30 30 40 0D 0A 4F 75 74 70 75 74 28 :4B
9960: 66 69 6C 65 20 64 6F 65 73 20 6E 6F 74 20 65 78 :D9
9970: 69 73 74 21 0D 04 07 00 CD 7F 99 32 59 91 C9 C5 :1E
9980: 38 01 F5 CD 75 07 CD 92 96 FE 3A 30 0F FE 30 3E :4F
9990: 07 3B 07 CD 57 02 18 EB E6 0F 18 0A FE 41 38 F1 :F4
99A0: F8 47 30 ED D6 37 47 F1 A7 28 06 3D P5 48 C3 83 :3C
99B0: 99 79 07 07 07 07 08 01 C9 3A 4B 91 A7 20 09 3E :5P
99C0: F5 32 77 96 32 4E 91 C9 AF 32 4E 91 3E C9 32 77 :7E
99D0: 96 C9 E5 21 61 91 C3 EP 99 E5 21 63 91 C3 EF 99 :E7
99E0: E5 CD 75 0F 6E 0F 32 35 0D E1 C9 FE 80 :87
99F0: 75 0F FE 03 28 06 77 32 05 P3 18 F3 E1 C9 FE 80 :87
```

Sum : OC 3C 67 7F 70 C1 3E A1 B8 EA 1F 77 49 B6 35 87 :31

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 9A00: CA 00 9C FE 81 CA 19 9C FE 82 CA 54 9C FE 83 CA :E9  
 9A10: 94 9C FE 90 CA 24 9B FE 98 CA 3A 9B FE 93 CA 64 :3E  
 9A20: 9B FE 9A CA 60 9B FE 8F CA 63 95 FE 92 CA 24 9B :50  
 9A30: FE 95 CA 1C 9B FE 9D CA 50 9A FE E5 CA 7A 9A FE :22  
 9A40: 9F CA CA 9A FE 9C CA 4A 9A C9 AF 32 4F 9A C9 00 :71  
 9A50: 3A 52 91 A7 C8 E6 OF 28 13 JE C9 32 B3 96 3E 20 :9C  
 9A60: 32 77 92 JE 10 32 52 91 CD 57 95 C9 3E FE 32 B3 :41  
 9A70: 96 3E 8A 32 77 92 3E 11 18 BB 3A 51 91 A7 C8 3E :14  
 9A80: OD CD 57 02 JE OA CD 57 02 CD C0 A2 38 14 FE 0A :31  
 9A90: 28 05 CD A6 9A 18 F2 C0 57 02 CD 75 0F FE 20 28 :01  
 9AA0: E8 C5 CD 2E 9F C9 FE 05 20 1D 3A 64 91 A7 28 15 :6B  
 9AB0: 3A 64 EA 47 FE 48 DO E6 F8 C6 08 40 7E 20 CD :93  
 9AC0: 57 02 10 PB C9 3E 09 C3 57 02 3A 52 91 A7 C8 3A :56  
 9AD0: 4F 9A TA 20 07 3A 63 EA 32 4F 9A C9 3A 63 EA FP :F8  
 9AE0: 3A 4F 9A 89 30 03 47 79 48 91 3C 7C 53 69 26 01 :80  
 9AF0: CD E4 96 0E 50 7E A7 28 05 DF 23 0D 20 F7 3E OA :65

**Sum :** 9C CE 97 24 58 P9 9F 68 8C 05 ED CA 96 0B 78 80 :5E

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 9B00: DF 3E 0D FD C1 OC 05 20 E3 SD 32 4F 9A 2A 63 EA :1F  
 9B10: CD FD 96 C9 3A 54 91 2F 32 54 91 C9 3A 64 EA 32 :11  
 9B20: 23 9B C9 01 11 74 9B AF 67 3A 64 EA 6F 19 3D 28 :33  
 9B30: 21 2B PS 75 A7 20 5F F1 18 F4 11 74 9B AF 67 3A :12  
 9B40: 64 EA 6F 19 3C FE 51 28 09 23 F5 7E 20 07 F1 :E7  
 9B50: 18 P2 3E 01 18 01 F1 67 3A 63 EA 6F CD 06 95 C9 :D9  
 9B60: 3E 00 18 02 3E 01 F5 AF 67 3A 64 EA 6F 11 74 9B :B9  
 9B70: 19 F1 77 C9 AF 32 57 91 32 68 EA CD C9 07 CD E4 :E5  
 9B80: 90 CD C2 93 C3 05 A6 CD C2 93 18 P8 CD 3F 90 18 :13  
 9B90: F3 CD 2F 9F 18 EE CD 9D 17 18 P9 CD C5 01 C1 D1 :78  
 9BA0: E1 F1 ED 7B 5E AF 3C 81 3C AF 32 50 91 32 51 91 :9D  
 9BBC: 32 52 91 32 53 91 32 54 3A 4E 91 20 75 03 5E :5E  
 9BC0: C9 32 76 96 3E C9 2A 63 EA 3B 51 94 4F 26 50 CD :3A  
 9BD0: E4 96 06 00 7E 70 47 0D 28 03 2B 18 F7 2A 63 EA :9E  
 9BE0: CD FD 96 C9 2A 63 EA 3E 51 94 4F 06 00 CD ED 96 :5F  
 9BF0: TE 70 47 0D 28 03 23 18 P7 2A 63 EA CD FD 96 C9 :3F

**Sum :** 51 ED 65 57 8E P8 C4 B3 09 EC 14 5C 70 DB BD 85 :CF

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 9C00: 2A 63 EA 7C 06 50 CD E4 96 36 00 WB 28 04 3C 23 :09  
 9C10: 18 P7 2A 63 EA CD FD 96 C9 2A 63 EA 22 52 9C 06 :3C  
 9C20: 00 5C CD E4 96 70 3E 50 93 28 06 4F E5 D1 13 ED :67  
 9C30: B0 3A 52 9C 3C 32 52 9C FE 19 28 01 11 29 19 00 :D5  
 9C40: E5 D1 13 AF 77 0E 4F ED B0 18 E6 2A 63 EA CD FD :28  
 9C50: 96 C9 00 02 2A 63 EA 45 2E 18 7D 26 01 CD 04 96 4C :4C  
 9C60: 22 BF 9C 90 28 1D 32 52 9C 11 79 00 ED E6 5B :82  
 9C70: BF 9C 22 BF 9C 01 78 00 ED BA 3A 52 9C 2A BF 9C :9B  
 9C80: 3D 20 TE E5 D1 13 AF 77 01 4F 00 ED B0 2A 63 EA :93  
 9C90: CD FD 96 C9 2A 63 EA 45 3E 18 26 01 CD E4 96 22 :CB  
 9CA0: BC 9C 90 C8 93 1C 11 78 00 19 5B 5F BF 9C 22 BF :FA  
 9C90: 9C 01 78 00 ED B0 2A 63 EA 3D 20 EA C3 83 9C 00 :60  
 9CC0: 00 2A 63 EA 26 50 44 CD E4 96 7B 20 06 05 28 :F0  
 9CD0: 30 2B 18 F6 2A 63 EA C7 7C 95 4C CD E4 96 75 3D :07  
 9CE0: 28 07 7B 89 3B 18 1B 7E 18 01 7B E3 94 CD B3 96 :22  
 9CF0: CD DO 96 7B 89 28 0A 0C 23 7B A7 20 ED 3E 20 18 :6D

**Sum :** D8 CB 0E E6 D3 06 C7 9B B6 76 17 4C BI 57 50 97 :50

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 9D00: 89 3E 0D CD E3 94 CD 9F 96 3A 5F 91 A7 28 08 3B :B9  
 9D10: OA CD E3 94 CD 9F 96 3A 52 92 C9 F5 3E P7 D3 :24  
 9D20: C1 21 00 05 ES CD E9 95 E1 20 20 F8 25 20 F5 SE :B5  
 9D30: 37 D1 C1 F9 C9 01 01 00 00 00 00 00 20 20 P0 :B7  
 9D40: 20 20 20 20 20 20 00 00 00 3A 51 91 A7 28 07 :12  
 9D50: 21 DC 98 CD S2 C9 C9 99 9E DB 3A 55 91 32 37 :CF  
 9D60: 9D AT C6 63 95 3A B3 9E FS 3B C9 32 B3 96 CD C9 :92  
 9D70: 3A 2A 63 EA CD FD 96 CD 05 JE 01 32 96 9D CD :AD  
 9D80: CD A2 DA 2A 9E FE 0A 2B P6 FE 0B 28 05 CD 69 9E :40  
 9D90: 18 ED CD E3 94 JA 5F 91 A7 28 05 3E CD E3 94 :D3  
 9DAO: AF 32 53 92 CD 9E 93 20 19 DB 09 FE FE CA 24 9E :29  
 9DB0: 3A 35 90 A7 20 EE 3E 00 CD BF 9E 3E 0B CD 8F 9E :48  
 9DC0: 18 BB FE DO 20 05 CD 8F 9E 18 09 FE 0A 20 DC MD :B5  
 9DD0: 8F 9E CD DO 95 2A 58 91 ES CD B9 93 E1 20 09 2D :59  
 9DE0: 2A 3A 25 20 37 C3 7A 9D E5 21 63 91 BE E1 CA 7A :8D  
 9DF0: 9D FE 20 3B EO FE 7F 3D DC E5 21 61 91 BE E1 28 :1B

**Sum :** 8E 50 3F 0C B8 1E D7 06 EE A6 AB 35 DD BA A5 47 :D3

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 9E00: 09 CB 8F 9E CD DO 95 C3 D5 9D F5 3A 64 EA FE 01 :E6  
 9E10: 28 03 F1 18 EC F1 32 53 92 C3 D5 9D DO 09 FE FE :3D  
 9E20: 20 B6 18 06 JA 6B 91 A7 20 2F CD 2E 9F 3A 37 9D :C8  
 9E30: A7 CC 63 95 F1 32 B3 96 3E 07 CD 57 02 3E OD CD :5A  
 9E40: E3 94 CD 9F 96 CD DO 95 3A 5F 91 A7 C8 3E 0A CD :59  
 9E50: E3 94 CD 9F 96 CD DO 95 C9 F1 32 B3 96 3E 07 CD :P2  
 9E60: 57 02 CD 16 97 C9 FE 05 20 1A 3A 64 91 A7 28 12 :ED  
 9E70: 3A 36 9D 47 E6 F8 C6 08 90 47 3E 20 C8 84 9E 10 :34  
 9E80: F9 C9 3E 09 CD E3 94 CB 8F 9E 21 36 93 34 C9 CD :05  
 9E90: 9F 96 2A 63 EA CD FD 96 C9 A5 21 5C DO 22 :72  
 9EA0: C9 A2 3E OC CD 57 02 CD 28 A3 3A 38 9D 32 39 9D :8A  
 9EB0: 30 09 CD D3 A5 CD 57 95 E1 37 C9 20 11 21 88 AA :CC  
 9EC0: CD 84 08 CD DB A0 21 AF AA CD 84 08 18 09 CD 79 :AB  
 9ED0: A5 38 D4 CD C1 A2 28 08 3E 07 CD 57 02 C3 A2 9E :80  
 9EE0: 3E 0E CD 79 A1 3A 39 9D A7 21 A8 CB 28 03 21 03 :DO  
 9EF0: CE 22 CB A2 CD 1B A2 38 29 CD D3 A5 3A 39 9D C6 :63

**Sum :** 5E A8 E6 EC C2 23 7D DF 91 4E 4B 3F 84 CD CE 3B :DC

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 9F00: 31 21 64 92 77 23 3E 3A 77 23 11 CA A4 EB 01 09 :F9  
 9F10: 00 ED B0 CD 57 95 32 51 91 2A 63 EA CD FD 96 37 :78  
 9F20: 3F C9 2A CB A2 02 AO AF 77 23 10 FC 11 64 92 21 3D 90 01 :OC  
 9F30: A2 AF 06 A0 77 23 10 FC 11 64 92 21 3D 90 01 :AC  
 9F40: 00 ED B0 CD 57 95 AF 32 51 91 C9 3A 52 91 A7 28 :CE  
 9F50: 07 21 23 99 CD ED 52 C9 CD 33 A0 3E C9 32 B3 96 :DB  
 9F60: 3F 0A 9F 96 3E 0D CD 92 96 CD DO 95 CD C9 93 :EC  
 9F70: 3A 55 91 A7 CC 63 95 CD C1 9C 3E 0D CD 97 96 3E :40  
 9F80: 0A CD 9F 96 CD 95 AF 32 3C 9D 32 53 91 DB 09 :F2  
 9F90: PE FF 28 76 FE DC C0 93 91 CD 5E 93 28 FO F5 E6 :18  
 9FA0: E0 20 35 P1 FE OD 20 1E F5 3A 3C 9D A7 28 26 AF :1B  
 9FB0: 32 3C 9D 32 53 91 F1 CD 97 96 DF 3E 0A CD 97 96 :3D  
 9FC0: C3 DO 05 18 C8 FE OA 20 C4 3A 62 91 A7 3B 07 :F6  
 9FD0: C4 B3 94 18 B9 F1 E5 21 61 91 BE E1 20 :73  
 9FE0: 18 P5 3A 3C 9D A7 20 10 3A 53 91 A7 20 24 32 32 :47  
 9FF0: 53 91 F1 32 53 92 18 2A F1 CD 9F 96 CD DO 95 DF :32

**Sum :** A7 53 62 0A 4A 43 83 F2 A1 6C 2B C6 9D 32 ED 12 :34

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 A000: 3A 3C 9D 32 3C 90 C3 8E 9F CD 1C 90 3A 3C 9D :E3  
 A010: A7 28 03 3E 0D CD 9F 96 DF 3E 0A CD 96 9E CD :D0  
 A020: 95 DF CD B8 OA 3E 0D CD 97 02 3E 0D CD 96 9E CD :1E  
 A030: D9 55 C9 CB AC 51 23 53 CF 22 C9 A2 3E OC CD 57 :9A  
 A040: 02 CD 28 A3 3A 38 9D 32 3A 9D 30 09 CD A5 CD :FD  
 A050: 57 95 AF 37 C9 20 11 21 BB AA CD 84 08 CD DB A0 :22  
 A060: 21 AF AA CD 84 08 19 D9 CD 79 A5 38 4D CD A5 :00  
 A070: 3A 3D 9D CD 5F D6 21 CA A4 11 DC E9 01 09 00 ED :71  
 A080: B0 3A 3A 9D 57 12 02 3E 02 CD E7 DB 3E FE 32 B3 :28  
 A090: 96 3A 3D 9C 66 31 21 80 92 77 23 3E 3A 77 23 11 :8E  
 A0A0: CA 4A EB 01 09 00 ED B0 CD 57 95 3E 10 32 52 91 :1C  
 A0B0: 2A 63 EA CD FD 96 AF C9 3A 3A 9D CD FO D8 AF 32 :DC  
 A0C0: 52 91 JE 3C 32 B3 96 21 3D 9D 11 80 92 01 OC 00 :90  
 A0D0: ED B0 3E 20 32 77 92 CD 57 95 C9 3E OC CD 57 02 :28  
 A0E0: 3E 0A CD 57 02 3A 38 9D 21 C7 ED BE 30 47 CD 79 :CD  
 A0F0: A5 D8 DE 01 C5 79 CD 79 A1 0E 10 11 10 00 E5 7E :53

**Sum :** 56 C1 32 BC CF E6 37 AA E7 AE 6F F7 4D 85 2A 10 :A2

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 A100: 1E FF 28 15 PE 08 28 03 CD 3C A1 E1 19 0D 20 EE :22  
 A110: C1 79 FE 0C 28 05 0C 18 DB E1 C1 3E 0D CD 79 A1 :45  
 A120: 32 3B 9D 21 4F A1 CD ED 52 3A 3B 9D CD C5 5E :67  
 A130: 68 CD 57 02 C9 21 64 A1 CD ED 52 C9 06 09 7E CD :AC  
 A140: 57 02 23 10 F9 06 08 3B 20 CD 57 02 10 F9 C9 OD :FB  
 A150: 0A 0A 20 66 72 65 65 20 63 63 C6 75 73 64 52 73 :6B  
 A160: 20 3D 20 00 44 69 73 68 20 66 6F 74 20 63 6F 6E :D9  
 A170: 66 65 63 74 65 44 64 20 21 00 CD AA A1 C5 F5 P5 F6 :61  
 A180: 25 4F SE 01 ED 5B C9 A2 7B CD 99 00 01 F1 FE OD :38  
 A190: 10 01 00 00 A2 C9 A2 7E FE FF 20 01 0C 23 10 F7 :18  
 A1A0: 79 2A C9 A2 CD B9 A1 D1 C1 C9 F5 3A C6 ED 32 C2 :66  
 A1B0: A1 3A 38 9D 32 C9 ED F1 C9 F5 3A C2 A1 32 C6 ED :C6  
 A1C0: F1 C9 00 ED 5C 05 0E 01 79 FE 00 28 0D CD 79 A1 :E8  
 A1D0: CP PS A1 38 05 28 08 08 18 BE 37 CI D1 E1 C9 32 :77  
 A1E0: 1A 2A AF 18 F6 C5 06 10 EB D5 21 CA A4 0E 09 1A :D4  
 A1F0: FE 00 28 15 FE FF 28 1E BE D5 20 EB 23 13 0D 20 EF :BC

**Sum :** 6D 32 97 58 36 53 A5 B0 E3 23 2P E2 5C 49 94 48 :04

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 A200: D1 21 OA 00 19 AF 7E C1 C9 D1 21 10 00 19 EB 10 :E2  
 A210: D8 3B 01 B7 C1 C9 D1 37 C9 00 21 5C DO 55 ED :09  
 A220: 48 CB 12 00 16 0A 3A 1A BA 5F 02 3E A0 19 03 F5 T7 :92  
 A230: 02 FE CO 30 0B 5F P1 E1 E5 3D 20 F0 3E CO 02 P5 :53  
 A240: F1 E1 2A CB 2Z 7E 32 BE A2 23 7E 32 BP A2 22 CO 08 :F8  
 A250: A2 AF 32 C2 A2 3A BP A2 FE C9 D2 AC A2 FE CO CA :F1  
 A260: AG AC DA 6C 2A 3D 32 C2 A2 18 07 FE A0 D2 AC :9D  
 A270: A2 3B 08 32 C3 A2 A3 BE A2 1F 32 CS A2 BE A2 1P 01 :BF  
 A280: 30 02 3B 08 32 C3 A2 C4 AF 32 C5 ED 32 C6 A2 3A 39 :B1  
 A290: 9D 32 38 9D 21 5C DO 22 C7 A2 21 5C DO 22 C7 A2 21 :5C  
 A2A0: AA EB 01 B7 C1 C9 D1 37 C9 00 21 5C DO 22 C7 A2 21 :5C  
 A2B0: D7 77 3E 01 32 C5 A2 21 5C DO 22 C7 A2 21 C9 00 00 :C1  
 A2C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :C2  
 A2D0: 7E FB 1A C2 25 A3 32 27 A3 C3 A6 A2 3D CA EC AX :5B  
 A2E0: 32 C6 A2 23 22 C7 A2 AP 3A 27 A3 C9 3A C3 A2 3D :A0  
 A2F0: 28 11 32 C3 A2 ED 4B C4 A2 OC ED 43 C4 A2 CD 87 :64

**Sum :** EZ 03 0B 80 B3 4S 86 5D 05 66 D9 F2 59 59 81 08 :4E

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum  
 A300: A2 18 E4 3A 2C A2 A7 C2 1F A3 2A 2C A2 7B 32 E6 :61  
 A310: A2 23 7E 32 BF A2 22 C0 A2 CD 55 A2 C2 E7 A2 CD :37  
 A320: AC A2 C3 E7 32 C7 00 21 D4 A4 11 F2 03 F5 F1 :15  
 A330: 00 ED B0 21 03 11 22 63 EA CD FD 96 CD 75 0F FE :F0  
 A340: OD CA B4 A4 A7 18 05 CD AC OF 38 FB F5 FE 20 30 :F1  
 A350: 3F FE OD 28 4A FE 1C 20 17 3A 64 EA FE 1C 28 0D :E4  
 A360: 3C 32 64 EA 2A 63 EA CD FD 96 CD 16 97 F1 18 D7 :ED  
 A370: FE 1D 20 0A 3A 64 EA FE 11 28 F2 3D 18 E3 FE 12 :3E  
 A380: 20 05 CD 5D 55 A1 E6 FE 08 20 E2 CD 3P 18 A5 18 DO :A0  
 A390: F1 F5 28 09 2A 63 EA CD E4 96 77 3E 1C 18 B6 F1 :35  
 A3A0: 21 24 A5 11 30 A5 06 0C 3E 20 77 12 13 23 10 FA :09  
 A3B0: A2 32 IC A5 32 3D 9D 21 00 F4 11 24 A5 06 0C 7E :48  
 A3C0: FE 31 DA A3 A4 FE 41 30 39 FE 3A D2 A3 D4 06 31 :50  
 A3D0: 32 38 9D 23 05 7E FE 3A C2 P0 A3 3A C7 ED 4F 3A :B1  
 A3E0: 38 9D B9 D2 B6 A4 23 05 7E FE 41 DA A3 A4 18 12 :EA  
 A3F0: AF 32 38 9D 04 2B 7E 12 13 23 05 28 47 7E FE 2E :C9

**Sum :** 6E 69 58 55 0F 0C PC 16 53 F1 7F 90 2D 54 67 BB :A7



Add	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	Sum
AE00	32	29	20	49	53	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0D : 0B
AE10	0A	20	20	20	20	20	20	20	50	6F	6E	2F	6F	66	66	66	: A9
AE20	20	20	20	20	20	3A	20	28	31	29	20	6F	66	66	66	20	: 17
AE30	20	20	20	20	20	20	20	28	32	29	20	6F	66	20	20	20	: C0
AE40	20	20	20	20	20	20	20	20	0D	02	20	20	20	20	20	20	: D7
AE50	20	53	65	66	64	62	79	20	43	52	20	20	20	20	20	3A	: 14
AE50	20	28	31	29	20	43	52	20	20	20	20	20	20	20	20	20	: 77
AE70	20	32	32	29	20	43	52	20	20	20	40	46	20	20	20	20	: D5
AEB0	20	00	04	20	20	20	20	20	20	20	44	69	73	70	61	74	: 7A
AEB0	20	00	00	62	79	20	43	52	20	3A	20	28	31	29	20	43	: 0A
ABAO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	28	32	29	20	43	52	: 78
ABBO	20	2B	2B	4C	46	20	20	20	20	20	0D	0A	20	20	20	20	: 34
ABC0	20	20	20	52	65	20	20	44	43	31	2F	44	43	33	20	20	: B9
AED0	20	3A	20	28	31	29	20	6E	6F	20	20	20	20	20	20	20	: D9
AEE0	20	20	28	32	29	20	79	65	73	20	20	20	20	20	20	20	: 14
AEOF	20	20	2D	0D	0A	20	20	20	20	20	53	65	6E	66	66	6E	: E1

Sum : 55 5E 94 3E E5 F1 00 00 12 F5 F0 9A A9 92 7F F0 :96

Add.	+ 0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ A	+ B	+ C	+ D	+ E	+ F	Sum	
AP00:	20	30	37	68	63	63	63	63	63	63	63	20	20	20	20	20	20	100
AP10:	66	69	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	:CO
AP20:	79	65	73	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	:CO
AP30:	06	34	54	91	E6	01	CD	79	B3	25	07	34	54	91	91	91	91	:B6
AP40:	CS	3F	6E	01	CD	79	B3	25	08	34	54	91	E6	03	CD	79	:D1	
AP50:	CS	3F	CB	CF	3B	CF	3B	CF	3B	3F	3B	02	02	02	02	02	02	:D1
AP60:	B3	29	09	3A	91	E6	03	CD	79	07	07	ED	6E	03	CD	79	:D1	
AP70:	2E	0A	3A	5B	91	CD	79	B3	2E	0B	3A	5C	91	CD	79	0B	0B	
AP80:	2E	0C	3A	5F	91	CD	79	B3	2E	0D	3A	60	91	CD	79	0B	0B	
AP90:	2E	0E	3A	5D	91	CD	79	B3	2E	0F	3A	62	91	CD	79	0B	0B	
APA0:	01	01	06	CD	33	B3	01	01	07	CD	33	B3	01	02	08	CD	4F	
APB0:	33	B3	01	02	09	CD	33	B3	01	01	0A	CD	33	B3	01	01	06	
APC0:	08	CD	33	B3	01	01	0C	CD	33	B2	01	01	0D	CD	33	B3	:41	
APD0:	01	01	0E	CD	33	B3	01	01	0F	CD	33	B3	C3	A1	AF	03	:99	
APE0:	06	CD	21	B3	E6	01	F6	02	4F	06	07	CD	21	B3	CF	27	:B1	
APF0:	2E	27	E6	04	F6	08	B1	4F	06	08	CD	21	B3	FE	02	28	:B1	

Sum : F1 84 DB D0 44 91 33 36 C8 54 49 53 11 38 51 07 :B7

Add	+ 0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ A	+ B	+ C	+ D	+ E	+ F	Sum
B000:	06	E6	01	CB	27	F6	01	CB	27	F6	01	CB	27	CB	27	CB	B1
B010:	4F	06	09	CD	21	B3	3C	0F	06	8D	06	CD	B1	32	3A	32	A0
B020:	04	CD	21	B3	32	5B	91	06	0B	CD	21	B3	32	5C	91	06	A0
B030:	00	CD	21	B3	32	5F	91	06	0D	CD	21	B3	32	60	91	06	A0
B040:	08	CD	21	B3	32	5D	91	06	0E	CD	21	B3	32	62	90	CD	77
B050:	96	B3	20	20	20	20	20	20	20	20	50	52	4F	4D	50	54	20
B060:	20	20	20	20	20	20	20	3A	20	5B	00	21	11	19	CD	E4	91
B070:	96	E5	3A	61	91	77	73	50	23	77	E1	E5	CD	75	0F	EE	68
B080:	03	28	04	E1	77	18	F4	E1	7E	32	61	91	CD	96	B3	0D	:39
B090:	0A	0A	49	66	20	79	76	79	20	73	61	76	65	74	20	74	68
B0A0:	65	73	65	20	70	61	72	61	6D	65	74	65	72	73	20	67	:20
B0B0:	6E	20	44	69	73	68	20	73	65	74	20	53	79	73	74	84	:44
B0C0:	65	6D	20	44	69	73	68	20	61	6E	64	20	6B	65	79	20	:59
B0D0:	69	6E	20	44	72	69	76	65	20	6E	75	6D	62	65	72	2C	:66
B0E0:	20	65	6C	73	65	20	68	69	74	20	43	52	20	6B	65	FF	:F3
BDFO:	79	20	21	20	20	0D	0A	00	CD	75	0F	FE	0D	28	0E	FE	:8B

Sum : 0C EB A3 36 84 1F 7A 67 F5 6E 2F 44 3D D5 B9 99 :8E

```

Add : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F +Sum
B100: 31 28 04 FE 32 20 F1 21 5A 91 CD A6 B2 3E 12 CD EC
B110: 16 B3 SE 13 CD 15 B2 21 13 01 22 63 EA CE 96 B3 16 DA
B120: 44 6P 20 79 6F 75 20 72 65 67 69 73 74 65 72 20 D5
B130: 50 41 53 53 57 42 54 44 73 20 3F 20 28 55 65 73 BE
B140: 2F 4E 6F 29 00 CD 75 OF PE 59 28 05 PE 75 C9 69 8C
B150: B2 3E 14 CD FC B2 50 41 53 53 57 4P 52 44 31 3A 5D
B160: 20 5B 21 B8 98 04 B3 3E 15 CD FC B2 50 41 53 E3
B170: 53 57 4F 52 44 32 3A 20 5B 21 93 98 CD 0A B3 CD :19
B180: ED OB 21 15 0D 22 63 EA CD FD 96 CD 75 OF PE 03 :51
B190: CA FE B1 FE 1C 38 4F FE 20 30 58 FE 1C 20 13 3A :42
B1A0: 6A FE B2 2B 8E 3C 32 64 EA 2A 63 EA CD FD 96 :17
B1B0: 18 D9 FE 1D 20 0A 3A 64 EA FE 0D 28 CE 38 1B 8F EB
B1C0: FE 1E 20 13 3A 63 EA FE 15 28 CO 3D 32 63 EA BA :B7
B1D0: 63 EA CD FD 96 1B 8A 3A 63 EA FE 16 28 AD 3C 18 :3D
B1E0: BE FE 12 20 05 CD BE 02 1B AE 08 20 05 CD C2 F2
B1F0: B2 18 98 2A 63 EA CD E4 96 77 3E 1C 18 9D 3E 14 :F8

```

Sum : 55 B3 0D 4D 46 F3 8D 67 90 3A 95 51 E2 CB BD A8 :51

Add :	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	Sum
B200:	CD	64	06	21	0C	00	19	11	73	98	01	1F	00	ED	B0	32	94
B210:	15	CD	64	06	21	0C	00	19	11	93	98	01	1F	00	ED	B0	88
B220:	21	18	01	22	63	EA	CD	96	B3	4B	65	79	20	69	66	20	FF
B230:	44	72	69	76	65	20	4E	F7	2E	2C	20	69	66	20	73	61	14
B240:	76	65	22	20	45	63	73	65	20	68	69	74	20	43	52	20	EC
B250:	21	00	2A	63	EA	CD	FD	96	CD	75	0F	FE	31	28	04	FE	AE
B260:	32	20	06	21	73	98	CD	A6	B2	21	18	01	22	63	EA	CD	1F
B270:	96	B3	44	6F	20	79	6F	75	20	72	65	67	69	73	74	65	8C
B280:	72	20	64	61	74	61	20	6F	6E	20	46	75	6E	2D	6B	65	6F
B290:	79	20	3F	20	20	28	59	65									

-----  
2 29 52 47 24 14 35 71 55 29 14 10 11

Add	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	Sum
B300:	06	0C	7E	12	23	13	10	FA	E3	C9	06	1F	7F	TE	12	23	:13
B310:	10	FA	3E	5D	12	C9	CD	64	06	AF	06	50	12	13	10	FC	:ED
B320:	C9	78	CD	64	06	21	52	00	19	7E	DE	1B	0F	0F	0F	0F	:AF
B330:	EE	03	C9	78	CD	64	06	21	52	00	19	3E	06	23	77	23	:F6
B340:	CD	75	0F	FE	20	20	1D	7E	DE	1B	07	07	07	0E	03	:20	
B350:	B9	30	00	7E	CD	64	10	77	C6	06	23	23	77	2B	18	ED	:9A
B360:	3E	1B	18	FF	2E	FD	00	20	05	3E	04	23	77	CF	03	20	:59
B370:	CF	3E	04	23	77	E1	CD	DF	FF	5F	7D	CD	64	06	21	52	:F9
B380:	00	19	F1	07	07	07	07	E6	30	CB	16	7B	23	23	26	02	:A8
B390:	77	2B	3E	04	77	C9	TE	A7	2B	06	CD	57	02	23	18	BB	
B3A0:	F6	23	E3	C9	09	23	23	20	20	53	63	72	65	65	6E	20	:D4
B3B0:	45	64	69	74	FF	72	20	43	6F	6D	62	61	6E	64	20	20	:86
B3C0:	23	23	00	00	09	5B	67	72	61	70	58	65	2D	20	7A	5F	
B3D0:	20	20	20	20	3A	20	45	72	61	73	65	20	61	20	6C	69	
B3E0:	6E	65	20	61	66	74	65	72	20	63	75	72	73	6F	72	0D	
B3F0:	OA	09	5B	67	72	61	70	68	5D	28	20	78	20	20	20	20	
Sum :	C5	FB	AD	16	6B	E2	4E	21	D5	3D	20	13	A2	55	70	01	-F9

Mdd: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

B400:	3A	20	45	72	61	73	65	20	61	6C	60	20	6C	69	6E	65	6B
B410:	73	20	61	66	74	65	72	20	63	75	72	73	6F	72	0D	0A	7A
B420:	09	58	67	72	61	70	68	5D	20	23	60	20	20	20	2A	3B	0A
B430:	20	49	6E	73	65	72	74	20	61	20	6C	69	6E	65	00	0A	FS
B440:	09	58	67	72	61	70	68	5D	20	28	76	20	20	20	3A	14B	0A
B450:	20	44	65	6C	74	65	75	20	61	20	6C	69	6B	65	00	0A	0D
B460:	09	58	67	72	61	70	68	5D	20	28	70	20	20	20	3A	08B	0A
B470:	20	52	65	73	65	74	70	24	54	61	62	3E	0D	0A	09	5B	0A
B480:	72	61	70	68	5D	2B	20	31	20	20	20	20	3A	20	53	65	6E
B490:	74	20	54	61	62	2E	0D	0A	09	58	67	72	61	70	6D	5D	1C3
BAA0:	2B	20	2C	20	20	20	20	3A	20	42	61	63	6B	77	61	72	0C
B4B0:	64	20	54	61	62	2E	0D	0A	09	58	67	72	61	70	68	5D	B3
B4C0:	2B	20	2B	20	20	20	20	3A	20	46	6E	72	77	61	72	64	2B
B4D0:	20	20	54	61	62	2E	0D	0A	09	58	67	72	61	70	68	5D	6P
B4E0:	2B	20	32	20	20	20	20	3A	20	50	72	6F	74	65	63	74	39
B4F0:	65	64	20	41	72	65	61	20	53	65	6E	64	28	6F	62	2B	14D
<b>Sum :</b>	<b>78</b>	<b>B5</b>	<b>2B</b>	<b>AC</b>	<b>7C</b>	<b>EC</b>	<b>10</b>	<b>08</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>F2</b>	<b>F0</b>	<b>EC</b>	<b>2A</b>	<b>7B</b>	<b>8D</b>	<b>4B</b>

Add	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	Sum
B500:	66	66	66	69	29	0D	0A	09	58	67	72	61	70	68	5D	2B	99
B510:	33	20	20	20	3A	20	4C	6F	63	6B	20	43	61	70	69	33	
B520:	74	61	60	28	6F	6E	2F	66	66	29	0D	0A	09	58	74	11	
B530:	67	72	61	70	68	5D	2B	20	2A	20	20	20	3A	20	53	11	
B540:	65	74	20	70	6F	73	69	74	69	6F	6E	20	66	20	69	:EC	
B550:	66	74	2E	20	63	68	61	72	2E	20	69	6E	20	53	10	:1F	
B560:	40	08	0A	09	58	67	72	61	70	58	5D	2B	20	52	20	:08	
B570:	20	20	20	20	44	69	73	70	6C	61	79	20	6F	65	20	:F2	
B580:	66	65	66	65	55	20	66	72	68	6D	20	44	49	53	4D	00	:DE
B590:	74	61	60	28	6F	6E	6B	68	5D	2B	20	57	20	20	20	:3A	
B5A0:	20	44	65	77	6E	6D	68	61	24	20	28	6F	6E	2B	4F	:48	
B5B0:	66	66	29	0D	0A	09	58	67	72	60	70	68	5D	2B	20	:53	
B5C0:	20	20	20	20	3A	20	53	65	74	70	69	6E	29	74	61	:A4	
B5D0:	6C	2C	66	69	6E	61	68	20	6C	69	65	20	74	74	6F	:20	
B5E0:	62	65	20	73	61	76	75	85	64	20	69	6E	20	44	49	:53	
B5F0:	4B	0D	0A	09	58	67	61	70	68	5D	2B	20	51	20	11		

Sum : E5 92 48 00 48 20 AF 88 01 D7 7E 12 4C C9 79 2A ;7E

Add.	+ 0	+ 2	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ A	+ B	+ C	+ D	+ E	+ F	Sum	
B600:	20	20	3A	20	43	63	68	63	65	6C	20	74	68	65	60	11	C2
B610:	62	69	5F	62	63	6F	6D	60	61	6E	64	00	04	09	5B	26	
B620:	55	53	55	55	5C	4F	52	52	5F	51	20	20	20	3A	20	4F	
B630:	70	65	5E	20	52	55	55	55	57	72	65	70	65	20	66	9F	
B640:	69	6C	6C	00	09	58	45	53	43	5C	20	43	25	2D	2F	09	
B650:	57	20	20	20	3A	20	43	6C	67	73	25	20	52	65	61	A3	
B660:	27	57	72	69	74	65	65	60	6C	66	26	00	04	09	5B	45	
B670:	53	43	5D	2C	50	20	20	20	20	20	20	20	20	3A	20	43	
B680:	61	6E	67	65	65	50	72	6F	6D	70	74	20	28	73	65	54	
B690:	20	62	79	20	53	54	5F	50	59	0D	24	19	58	45	33	D1	
B6A0:	5D	2C	4C	20	20	20	20	20	20	20	2A	30	4C	65	65	97	
B6B0:	20	46	65	65	64	20	6F	66	20	70	72	69	68	74	65	AD	
B6C0:	00	04	09	5B	45	53	43	5D	2C	4B	20	20	20	20	20	20	
B6D0:	20	3A	20	54	6F	70	20	6F	66	20	6E	65	78	74	70	11	
B6E0:	61	67	65	0D	00	09	5B	45	53	43	5D	2C	31	2F	33	9B	
B6F0:	20	20	20	20	20	20	3A	20	53	61	76	65	20	61	6C	FF	

Sum : 25 7A F4 AA BE 07 24 7C 89 FB C7 8E 44 42 20 6B :8C

Add:	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	Sun	
B700:	6E	65	20	69	62	20	40	65	6D	6F	72	79	20	31	2F	32	15	
B710:	0D	0A	09	5B	45	53	43	5D	5C	32	2F	34	20	20	20	20	F4	
B720:	20	3A	20	4C	6F	61	64	20	61	20	6C	69	65	65	20	66	C9	
B730:	72	6F	6D	20	4D	65	6D	6F	72	79	20	31	2F	32	0D	0A	B0	
B740:	09	5B	45	53	43	55	2C	35	2F	39	20	20	20	20	20	20	3A	3F
B750:	20	53	61	76	65	20	43	52	54	2D	64	61	74	61	69	60	08	
B760:	68	20	4D	65	6D	67	72	79	20	33	2F	34	00	0A	09	5B	38	
B770:	45	53	43	5D	20	3C	2F	30	20	20	20	20	20	20	20	20	4C	3F
B780:	6F	61	64	20	4D	65	6D	6F	72	79	20	33	2F	34	20	6F	12	
B790:	76	20	43	52	54	20	0D	0A	09	5B	45	53	43	5D	2C	37	2F	BC
B7A0:	38	20	20	20	20	20	3A	20	45	78	63	68	61	6E	67	65	55	
B7B0:	20	43	52	54	2D	64	61	74	61	20	61	68	64	20	4D	65	F5	
B7C0:	6D	6F	72	79	20	33	2F	34	0D	0A	09	5B	45	53	43	5D	30	
B7D0:	2C	5B	20	20	20	20	20	20	20	20	20	3A	20	33	5D	64	20	
B7E0:	50	61	73	73	77	6F	72	64	31	0D	0A	09	5B	45	53	43	DA	
B7F0:	72	6F	6D	20	4D	65	6D	6F	72	79	20	33	2F	34	0D	0A	3B	

B7A0. 3B 2C 3B 20 20 20 20 20 20 20 3A 20 53 65 6E 64 :AA

LIST 3. Generate System Disk(2D)

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum	Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum
B800: 20 50 61 73 73 77 6F 72 64 32 0D 0A 09 5B 45 53 :B8	B800: 01 01 03 11 00 90 3E 10 CD 64 BA 01 01 03 11 00 :P3
B810: 43 5D 2C 5F 20 20 20 20 20 20 20 3A 20 53 65 74 :91	B810: A0 3E 10 CD 64 BA 01 01 05 11 00 BB 3E 0A CD 64 :1A
B820: 20 74 69 6D 65 20 66 69 6C 6C 65 72 20 63 6F 6E :CD	B820: BA 01 01 06 11 00 CO 3E 03 CD 64 BA AF 32 0E BA :54
B830: 73 74 61 6E 74 02 0X 09 5B 45 53 43 50 2C 58 20 :81	B830: 01 0E 25 11 00 BB 3E 03 CD 64 BA 3E FE 06 OC 21 :9B
B840: 20 20 20 20 20 20 3A 20 58 59 2D 70 6C 6F 74 74 :2B	B840: 00 BB 77 23 10 FC 01 02 11 00 BC 21 00 BB ED :FA
B850: 65 72 20 28 6F 6E 2F 66 66 29 0D 0X 09 5B 45 45 :4F	B850: B0 3E 01 32 00 BA 01 0E 25 11 00 BB 3E 03 CD 64 :4D
B860: 53 43 5D 2C 54 2C 53 2F 43 52 20 20 3A 20 53 65 :08	B860: BA C3 66 5C FS AF 32 C5 ED 32 C6 ED 3A 00 BA A7 :47
B870: 6E 64 20 73 70 61 63 65 20 66 6F 72 20 54 41 42 :5C	B870: 28 04 F1 37 18 02 F1 B7 CD 99 00 C9 00 00 00 00 :45
B880: 20 63 6F 64 65 0D 04 09 5B 45 53 43 50 2C 43 2D :17	B880: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
B890: 63 6F 64 65 20 20 3A 20 53 65 6E 64 20 63 6F 6E :1F	B890: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
B8A0: 74 72 6F 6C 20 63 6F 64 65 0D 0A 09 5B 45 53 43 :D2	B8A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
B8B0: 5D 2C 5B 45 53 43 50 2C 58 20 3A 20 53 65 6E 64 :A4	B8B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
B8C0: 20 45 53 43 43 50 2D 63 6F 64 65 20 61 6E 64 20 58 :D9	B8C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
B8D0: 04 09 5B 45 53 43 50 2C 52 2F 57 20 20 20 20 20 :4A	B8D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
B8E0: 3A 20 53 65 6E 42 57 72 69 74 65 20 44 61 74 :57	B8E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
B8F0: 61 20 6F 6E 20 46 69 6C 65 20 0D 09 5B 45 53 43 :6A	B8F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
Sum : 62 CC 21 69 C5 02 92 33 65 29 08 D4 A0 2B 73 DB :C7	Sum : EE 0E 06 D7 92 6C 62 DC 83 93 9E D6 85 48 2C 37 :CF

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum

B900: 5D 2C 30 20 20 20 20 20 20 20 3A 20 53 65 74 :20 :6B	
B910: 41 43 AB 2D 63 66 64 65 28 64 65 66 2E 20 20 37 :A3	
B920: 66 29 0D 0A 99 58 45 53 43 5D 2C 3F 20 20 20 20 :2F	
B930: 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61 6E 67 65 20 4D :6F	
B940: 20 73 6E 6C 65 63 70 20 6B 65 79 00 00 09 5B 45 :D6	
B950: 53 43 SD 2C 55 20 20 20 20 20 20 20 20 3A 20 52 65 :65	
B960: 63 65 69 76 65 20 41 43 4B 20 28 59 3A 31 2F 4B :84	
B970: 3A 30 29 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :AA	
B980: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B990: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B9A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B9B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B9C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B9D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B9E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B9F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
Sum : 43 03 28 AC D5 D0 06 BC CF ED F1 6B 6C 6B 04 D4 :4B	

LIST 2. IPL of System Disk of 2D type

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum	
C000: AP D3 68 3E 0B CD 91 01 3E 07 CD 83 01 3E EF CD :0D	
C010: 83 01 AF CD 83 01 3E 01 CD 83 01 CD 91 01 3E 17 :20	
C020: CD 7C 01 3E 0F CD 83 01 C3 A4 C0 F5 79 2F 3C 6C :AE	
C030: 11 F5 3E EA 92 FE 10 30 02 E1 F5 F1 CD 99 00 :E4	
C040: 38 05 82 57 F1 B7 C9 F1 37 C9 F1 F5 F1 32 B9 ED :27	
C050: 3E 02 CD 21 01 F1 F5 47 CA C2 02 CD 5A 01 6E 40 :36	
C060: CA 68 01 CD 69 CO C3 C2 00 13 02 CD 7C 01 0E 80 :D6	
C070: CD 79 02 0D 20 10 F6 C9 3E 03 D3 FF DB F6 :E6	
C080: 01 28 FA 3E 0A D3 FF DB FC 12 13 3E 0D D3 FF DB :31	
C090: E6 01 20 FA DB FC 12 13 3E 0D FF CF 9A 32 :C1	
C0A0: C7 ED 37 C9 11 00 C1 01 02 00 AF 32 C5 ED 3E 01 :58	
C0B0: B7 CD 99 00 3E C3 32 B3 F1 21 4A CO 22 B4 F1 11 :F7	
C0C0: 00 C2 01 03 00 AF 32 C5 ED CD 2B CO 38 0D 04 04 :21	
C0D0: 02 01 CD 2B CO 38 C7 04 04 0E 01 CD CO 38 BE :88	
C0E0: 3A 88 C2 C6 01 3F F5 21 FF F6 22 52 EB 3E 00 32 :6C	
C0F0: 4D EB 32 98 ED 32 46 EB 21 58 EF 22 56 EF 21 C2 :04	
Sum : 2F 2B F3 38 AB C4 00 99 AC B9 E6 98 7B 44 E7 12 :28	

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum

C100: FF 22 2A FA 30 89 C2 32 CE 99 3C 87 2F 3C 5F 16 :3C	
C110: FF 21 70 D2 19 22 C9 E5 3A CT ED 87 2F 3C 5F 79 :A7	
C120: 19 22 D1 E9 28 EB E1 01 09 01 AF 91 4F 5F 3E 00 :B9	
C130: 98 47 00 3A CE E9 3C EB 09 EB 73 23 72 23 2D :73	
C140: F6 F1 B7 01 5B FB 3E 00 P5 3A CT ED 2A D1 E9 20 :1E	
C150: E6 1B 1B F1 D5 2A CE E9 5E 23 56 21 09 00 19 :22	
C160: D3 E9 A3 3D 32 F0 ED 16 B2 AF 32 F0 S9 CD :EE	
C170: D4 3E C3 32 B3 F1 21 13 D1 22 B4 F1 E1 F1 DA C8 :EE	
C180: 17 ZB 22 54 EF 11 D5 FE 19 2B F9 22 50 ED 22 BB :D6	
C190: EF 21 50 80 AF 97 BB 20 05 2F 77 BE 28 04 01 00 :2A	
C1A0: 40 09 FF 7A ED 47 21 3A 18 01 0C 00 ED EB 06 04 :4F	
C1B0: EB 11 C9 00 ED 73 22 23 10 FA 36 00 23 22 S4 BB :B4	
C1C0: 21 62 C2 CD 52 CD 47 CD E1 3D 21 20 16 06 :9E	
C1D0: 06 7E 23 D3 C1 D3 10 F8 3E FF D3 CB D3 CA D3 :21	
C1E0: E4 ED 5E FB 21 FF 52 BB 11 96 EC 21 8A C2 :A8	
C1F0: 01 50 00 06 7E C8 3C ED BO EB 06 FD 2B 7E AT :D9	
Sum : 5F 62 C8 AD DS 69 FC D6 C6 6B 33 E5 D5 40 26 54 :1E	

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum

C200: 28 04 FE 20 20 03 10 F5 2B 23 AF 77 21 95 PS :6D	
C210: 21 06 92 20 02 F1 21 09 90 22 OF F1 AF 32 C5 ED :45	
C220: 32 C6 ED 11 00 90 01 01 01 3E 10 B7 CD 99 00 AF :A3	
C230: 32 C5 ED 32 C6 ED 11 00 BO 01 01 3E 10 B7 CD 99 00 :51	
C240: 99 00 AF 32 C5 ED 32 C6 ED 11 00 BO 01 01 3E :17	
C250: 0X B7 CD 99 00 21 03 90 22 09 F1 CD 00 90 E1 C3 :P8	
C260: EF 3C 54 53 53 20 50 72 F6 67 72 61 6D 20 62 79 :18	
C270: 20 48 2E 4F 68 74 73 75 62 6F 20 5B 4D 61 79 20 :3C	
C280: 37 20 31 39 38 36 5D 00 FF 02 4C 49 53 54 45 4E :5C	
C290: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :20	
C2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C2C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
Sum : B6 F0 97 2B AA 49 98 3C 3B 76 9E A4 E9 D6 6E 36 :85	

LIST 4. IPL for 1D type

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum	
C000: C3 32 CO 5F 3E 01 B7 CD 99 00 38 1D 21 00 01 19 :96	
C010: E5 11 00 EA AF 93 5F 3E 00 9A 57 19 E1 38 07 ED :D4	
C020: OC 79 FE 11 38 DE F1 B7 C9 F1 37 C9 AF 32-C7 ED :A1	
C030: 37 C9 11 00 C1 01 02 00 AF 32 C5 ED CD 03 C0 38 :30	
C040: EB 04 0E 01 CD 03 CO 38 E3 04 05 01 CD 03 C0 38 :84	
C050: DB 21 FE 32 52 EB 3E 00 32 4D ED 32 98 ED 32 :E9	
C060: 46 EB 21 58 EF 22 56 EF 21 C2 EF 22 2A F0 18 1B :41	
C070: 4C 49 53 45 4E 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :DC	
C080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :2F	
C090: 3C 87 2F 3C 5F 16 FF 21 E4 D1 19 22 D5 E9 E5 3A :92	
C0AO: C7 ED 87 2F 3C 5F 19 22 D7 E9 28 EB E1 01 00 01 :02	
C0BO: AF 91 4F 45 JE 00 98 47 00 3A 3C 7E ED 2A D7 E9 20 06 1B :98	
C0CO: B7 01 BF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :C7	
C0FO: AF 3D 32 F6 E9 CD 56 E2 AF 32 F6 E9 CD 7F D5 E1 :C4	
Sum : 76 12 10 1B DB 4E 79 DB 0F 0E 88 11 A7 F5 A0 A8 :CD	

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum	
C100: E5 AF 32 C5 ED 32 C6 ED 01 01 03 11 00 90 3E 10 :51	
C110: B7 CD 99 00 AF 32 C5 ED 32 C6 ED 01 01 04 11 00 :AC	
C120: A0 3E 10 B7 CD 99 00 AF 32 C5 ED 32 C6 ED 01 01 :05	
C130: 05 11 00 B0 3E 0A B7 CD 99 00 21 06 90 22 0C F1 :01	
C140: 70 CO 22 C0 ED 01 32 E4 32 68 EA E1 C3 C8 17 00 00 :45	
C150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C1AO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C1BO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C1CO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C1DO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C1EO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C1FO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
C1PO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
Sum : D2 94 8D 0E A3 36 64 BB F6 98 E8 FE EC BA EC 23 :F2	

Generate System Disk of 1D type

Add : + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + A + B + C + D + E + F Sum	
B000: 01 01 03 11 00 90 3E 10 CD 64 BA 01 01 05 11 00 80 3E 0A CD 64 :1A	
B010: A0 3E 10 CD 64 BA 01 01 05 11 00 80 3E 0A CD 64 :1A	
B020: BA 01 00 01 11 00 CO 3E 02 CD 64 BA AF 32 0E BA :53	
B030: 01 0E 12 11 00 BB 3E 03 CD 64 BA 3E FE 06 OC 21 :88	
B040: 00 BB 77 23 10 FC 01 02 11 00 BC 21 00 BB ED :FA	
B050: B0 3E 01 32 00 BA 01 0E 12 11 00 BB 3E 03 CD 64 :3A	
B060: BA C3 66 5C FS AF 32 C5 ED 32 C6 ED 3A 00 BA A7 :47	
B070: 28 04 F1 37 18 02 F1 B7 CD 99 00 C9 00 00 00 00 00 :45	
B080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B0AO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B0BO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B0CO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B0DO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B0EO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
B0FO: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00	
Sum : EE 0E F5 D7 92 6C 62 DC 6F 93 9E D6 85 49 2C 37 :AB	